

# Clavier à codes / lecteur de badge radio



## Descriptif détaillé

Clavier à codes / Lecteur RFID AWK2 autonome / radio avec électronique déportée, en métal, IP65, EM MARIN 125 KHz, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, EF, AP

Caractéristiques techniques :

- Radio portée 30 mètres
- 999 utilisateurs
- Code ou tag RFID
- Boîtier anti-vandale et touches en métal
- Alarme multifonctions : Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection
- Étanche IP 65

## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	VENDU PAR
479007	1



