



## Fiche produit

### Set de prises télécommandées Comfort-Line 1000 W RC CE1 3001 \*FR\*

**Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 1000W. Utilisation en intérieur.**

- 3 prises télécommandées pour l'intérieur IP20.
- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Puissance de commutation 1000W.
- Portée jusqu'à 25m (fréquence 433,92MHz).
- Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandée, commande manuelle possible.
- Utilisation simple et facile grâce au codage automatique.
- Fiable grâce au plus de 65 000 codes possibles.
- Code sauvegardé, même en cas de coupure électrique prolongée.
- Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées.
- Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande.
- Contenu du colis : 1 x Télécommande Blanche + 3 x prises télécommandées blanches (IP20) + 1 x pile 3V (type CR2032) fournie

## Information technique

Référence	1507041
Code-barre	3281855070418
UV	4
Emballage	Sous blister
Nombre de piles/batteries	1 pc
Type de batterie	CR 2032
Fréquence radio	433 MHz
Couverture radio	25 m
Courant maximum admissible	4,35 A
Couleur	blanc
Poids du produit (sans emballage)	0,44 kg
Longueur du produit (sans emballage)	7,00 cm
Largeur du produit (sans emballage)	5,50 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	11,00 cm
Poids du produit (emballage fourni)	0,48 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	27,00 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	9,00 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	21,50 cm