

Interrupteur variateur Inline L00X5

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Fonction marche/arrêt sans contact, et variation d'intensité.

Pour bandes LED monochromes Loox5 de 8 mm dans profilés en aluminium Loox5.

A insérer dans le profilé en aluminium.

Compatible avec les profils : 1103, 1105, 2102, 2103, 2104, 2101

Puissance connectée max. de 60 watts en 12 V et 120 watts en 24 V .

Raccourcir la bande LED d'env. 50 mm par rapport à la longueur totale du profilé en aluminium.

Aucun raccourcissement de la vitre diffusante n'est nécessaire, car la vitre diffusante recouvre le variateur.

Veillez commander séparément le câble d'alimentation (modulaire avec connecteur à enficher Loox5.

12 V/5 ampères, 2000 mm : Réf. 833.95.830

24 V/5 ampères, 1000 mm : Réf. 833.95.836, 2000 mm : Réf. 833.95.835

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR	MODÈLE
435203	60 W	833.89.281	1	12 volts
478938	120 W	833.89.291	1	24 volts

