

Distributeur LOOX5 24 V avec 3 interrupteurs

HAFELE **HAFELE**



Descriptif détaillé

Raccord enfichable Box to Box ou avec une rallonge d'alimentation.

N'importe quel nombre de répartiteurs peut être connecté au boîtier de commande en respectant la puissance maximale !

Puissance connectée max. 120 watts.

Nombre de ports : 1 x entrée avec prise Box to Box, 1 x sortie connecteur Box to Box, 3 x connecteur d'interrupteur (modèle avec fonction interrupteur), 6 x sortie connecteurs consommateurs.

Dimensions (L x l x h) 120 x 50 x 16 mm.

3 modes de fonctionnement :

Commutation de groupe (LED rouge de retour d'information)

Interrupteur 1 = sorties 1 et 2

Interrupteur 2 = sorties 3 et 4

Interrupteur 3 = sorties 5 et 6

Connexion OU (LED bleu de retour d'information)

Mise en marche via interrupteurs 1, 2 ou 3, pour la mise à l'arrêt, tous les interrupteurs connectés sont à nouveau actionnés

Aucun variateur ne doit être utilisé dans le mode de fonctionnement de connexion OU !

Connexion numérique croisée (LED verte de retour d'information)

Activer un interrupteur (1, 2 ou 3) pour la mise en marche/arrêt de toutes les sorties

Transformateur non fourni.

Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
478944	833.95.829	1



